


**FISA TEHNICA GRUP ELECTROGENERATOR MONOFAZAT
MODEL E 3000 – MARCA BENZA**

GRUP ELECTROGEN MONOFAZAT		MODEL E 3000 Marca BENZA
Generator		
Tip alternator		SINCRO - Italia
Putere generator	<i>KVA</i>	3.0
Tensiune	<i>V</i>	230
Curentul maxim	<i>A</i>	13.04
Frecvență	<i>Hz</i>	50
Grad de protectie		IP 20
Clasa de izolatie		H
Siguranta automata		Da
Voltmetru		Da
Motor		
Model motor		ROBIN – SUBARU EX 17 DH
Clasa motor		industrial
Tip motor		Benzina, 1 cilindru, 4 timpi
Motor cu protectie la lipsa ulei	<i>in standard</i>	<i>Da</i>
Putere	<i>CP</i>	6.0
Capacitate cilindrica	<i>cm³</i>	169
Turatie nominala	<i>rpm</i>	3000
Rezervor incorporat	<i>litri</i>	3.6
Sitem de pornire		Manual
Consum min-max (functie de incarcare)	<i>litri/h</i>	0.6 – 1.0
Greutate	<i>Kg</i>	45
Nivel de zgomot la 7 m	<i>dB (A)</i>	75
Dotari standard:		
Cadru metalic	<i>Da</i>	
Roti de transport	<i>Da – 2 roti</i>	
Amortizoare antivibratii	<i>Da – 3 buc</i>	
Amortizor antiderapaj (pe sol)	<i>Da - 1 buc</i>	
Priza 230 V	<i>Da – 2 buc</i>	
Protectie termica la alternator	<i>Da</i>	
Senzor lipsa ulei	<i>Da</i>	
Siguranta automata	<i>Da</i>	

Garantie:

- 24 luni de la punere in functiune
- Postgarantie si piese de schimb 10 ani de la livrarea si punerea in functiune.

Documente:

- echipamentul va fi însoțit de factura fiscala, aviz de insotire a marfii, documentație completă în limba română, certificate ISO 9001, ISO 14001, declaratie de conformitate, certificat de garantie.