

**FISA TEHNICA GRUP ELECTROGENERATOR MONOFAZAT
MODEL: E 5000 – MARCA BENZA**

GRUP ELECTROGEN MONOFAZAT		MODEL E 5000 Marca BENZA
Generator		
Tip alternator		SINCRO - Italia
Putere generator [maxima / continua]	KVA	5.0/ 4,8
Tensiune	V	230
Amperaj maxim	A	21.74
Frecvență	Hz	50
Grad de protecție		IP 21
Clasa de izolație		H
Siguranța automată		Da
Voltmetru		Da
Motor		
Model motor		ROBIN – SUBARU EX 27 DH
Clasa motor		industrial
Tip motor		Benzina, 1 cilindru, 4 timpi
Motor cu protecție la lipsa ulei	<i>in standard</i>	Da
Putere	CP	9
Capacitate cilindrică	cm ³	265
Turație nominală	rpm	3000
Rezervor incorporat	litri	6.1
Sistem de pornire	Starter	Manual
Consum min-max (funcție de încărcare)	litri/h	0.8 – 1.5
Greutate	Kg	72
Nivel de zgomot la 7 m	dB (A)	75
Dotări standard:		
Cadru metalic	Da	
Roti de transport	Da – 2 roti	
Amortizoare antivibrații	Da – 5 buc	
Amortizor antiderapaj (pe sol)	Da – 1 buc	
Priza 230 V – 16 A	Da – 2 buc	
Protecție termică la alternator	Da	
Senzor lipsa ulei	Da	
Siguranța automată	Da	

Garantie:

- 24 luni de la punere în funcțiune
- Postgaranție și piese de schimb 10 ani de la livrarea și punerea în funcțiune.

Documente:

- echipamentul va fi însoțit de factura fiscală, aviz de însoțire a marfii, documentație completă în limba română, certificate ISO 9001, ISO 14001, declarație de conformitate, certificat de garanție.