

**FISA TEHNICA GRUP ELECTROGENERATOR MONOFAZAT
MODEL E 6000 – MARCA BENZA**

GRUP ELECTROGEN MONOFAZAT		MODEL: E 6000 Marca BENZA
Generator		
Tip alternator		SINCRO - Italia
Putere generator	<i>KVA</i>	6.0
Tensiune	<i>V</i>	230
Amperaj maxim	<i>A</i>	26
Frecvență	<i>Hz</i>	50
Grad de protecție		IP 21
Clasa de izolație		H
Siguranta automata		Da
Voltmetru		Da
Motor		
Model motor		ROBIN – SUBARU EH 41 DHS
Clasa motor		industrial
Tip motor		Benzina, 1 cilindru, 4 timpi
Putere	<i>CP</i>	13.5
Capacitate cilindrica	<i>cm³</i>	404
Turatie nominala / maxima	<i>rpm</i>	3000
Rezervor incorporat	<i>litri</i>	7
Sistem de pornire	<i>Starter</i>	Manual
Consum min-max (functie de incarcare)	<i>litri/h</i>	1.0 – 1.8
Greutate	<i>Kg</i>	81
Nivel de zgomot la 7 m	<i>dB (A)</i>	84
Dotari standard:		
Cadru metalic	<i>Da</i>	
Roti de transport	<i>Da – 2 roti</i>	
Amortizoare antivibratii	<i>Da – 6 buc</i>	
Amortizor antiderapaj (pe sol)	<i>Da – 1 buc</i>	
Priza 230 V	<i>Da – 2 buc</i>	
Protectie termica la alternator	<i>Da</i>	
Senzor lipsa ulei la motor	<i>Da</i>	
Siguranta automata	<i>Da</i>	

Garantie:

- 24 luni de la punere in functiune
- Postgarantie si piese de schimb 10 ani de la livrarea si punerea in functiune.

Documente:

- echipamentul va fi însoțit de factura fiscala, aviz de insotire a marfii, documentație completă în limba română, certificate ISO 9001, ISO 14001, declaratie de conformitate, certificat de garantie.