


**FISA TEHNICA GRUP ELECTROGENERATOR MONOFAZAT
MODEL: ES 12000– MARCA BENZA**

GRUP ELECTROGEN MONOFAZAT		MODEL: ES 12000 Marca BENZA
Generator		
Tip alternator		SINCRO - Italia
Putere generator	<i>KVA</i>	12.00
Tensiune	<i>V</i>	230
Curent maxim	<i>A</i>	52.17
Frecvență	<i>Hz</i>	50
Grad de protectie		IP 21
Clasa de izolatie		H
Protectie termo-magnetica		Da
Frecventmetru		Da
Voltmetru		Da
Motor		
Model motor		ROBIN – SUBARU EH 65 DHS
Clasa motor		industrial
Tip motor		Benzina, 2 cilindri, 4 timpi
Putere	<i>CP</i>	22,0
Capacitate cilindrica	<i>cm³</i>	653
Turatie nominala	<i>rpm</i>	3000
Sistem de pornire	<i>Start electric</i>	Acumulator VARTA de 12 V in standard
Sistem de aprindere		electronic
Rezervor incorporat	<i>litri</i>	40
Consum min – max (functie de incarcare)	<i>litri/h</i>	2.0 - 4,1
Greutate	<i>Kg</i>	179
Dimensiuni (LxIxh)	<i>mm</i>	830x780x830
Nivel de zgomot	<i>dB (A)</i>	91.5
Dotari standard:		
Cadru metalic acoperit	<i>Da</i>	
Roti de transport (4 buc)	<i>Da – 4 roti</i>	
Maner de ghidare pentru deplasare usoara	<i>Da</i>	
Frana de parcare	<i>Da</i>	
Amortizoare antivibratii	<i>Da – 6 buc</i>	
Acumulator 12 V marca VARTA	<i>In standard</i>	
Amortizoare antivibratii [pentru protectia elementilor din Pb ai bateriei]	<i>Da – 4 buc</i>	
Priza 230 V – speciala (de putere)	<i>Da – 2 buc</i>	
Protectie termica la alternator	<i>Da</i>	
Frecventmetru	<i>Da</i>	
Voltmetru	<i>Da</i>	
Siguranta automata	<i>Da</i>	
Senzor lipsa ulei motor	<i>Da</i>	
Rezervor combustibil cu supapa de unic sens	<i>Da</i>	

Garantie:

- 24 luni de la punere in functiune
- Postgarantie si piese de schimb 10 ani de la livrarea si punerea in functiune.