

**FISA TEHNICA GRUP ELECTROGENERATOR TRIFAZAT
MODEL TRS 12000 – MARCA BENZA**

GRUP ELECTROGEN TRIFAZAT		MODEL TRS 12000 Marca BENZA
Generator		
Tip alternator		SINCRO – Italia
Tensiune	V	400 / 230
Putere generator	KVA – (~ 3 ph)	12,0
Putere generator	KVA – (~ 1 ph)	7.0
Curent maxim pe 400V / 230 V	A	17.34 (~ 3 ph) / 30.40 (~ 1 ph)
Frecvență	Hz	50
Grad de protectie		IP 21
Clasa de izolatie		H
Protectie termo-magnetica		Da
Frecventmetru		Da
Motor		
Model motor		ROBIN – SUBARU EH 65 DHS
Clasa motor		industrial
Tip motor		Benzina, 2 cilindri, 4 timpi
Racire motor		Cu aer
Putere	CP	22,0
Capacitate cilindrica	cm ³	653
Turatie nominala	rpm	3000
Sistem de pornire	Start electric	Acumulator VARTA de 12 V in standard
Sistem de aprindere		electronic
Rezervor incorporat	litri	40
Consum min – max (functie de incarcare)	litri/h	2.0 - 4,1
Dimensiuni (Lxlxh)	mm	830x780x830
Greutate	Kg	161
Nivel de zgomot	dB (A)	82
Dotari standard:		
Cadru metalic acoperit	Da	
Roti de transport (4 buc)	Da – 4 roti	
Maner de ghidare pentru deplasare usoara	Da	
Frana de parcare	Da	
Amortizoare antivibratii	Da – 6 buc	
Acumulator 12 V - VARTA	In standard	
Amortizoare antivibratii [pentru protectia elementilor din Pb ai bateriei]	Da – 4 buc	
Priza 230 V – speciala (de putere)	Da – 1 buc	
Priza 400 V	Da – 1 buc	
Protectie termica la alternator	Da	
Frecventometru	Da	
Voltmetru	Da	
Siguranta automata	Da	
Rezervor combustibil cu supapa de unic sens	Da	



Garantie:

- 24 luni de la punere in functiune
- Postgarantie si piese de schimb 10 ani de la livrarea si punerea in functiune.