


**FISA TEHNICA GRUP ELECTROGENERATOR TRIFAZAT  
MODEL: TRS 4300**

<b>GRUP ELECTROGEN TRIFAZAT</b>		<b>MODEL: TRS 4300 Marca BENZA</b>
<b>Generator</b>		
Tip alternator		SINCRO – ET2MAS
Putere generator	<i>KVA-(~3 ph)</i>	4.3
Putere generator	<i>KVA- (~1 ph)</i>	2.5
Tensiune	<i>V</i>	400 / 230
Amperaj maxim	<i>A</i>	6.2 (~3 ph) / 9.5 (~1 ph)
Frecvență	<i>Hz</i>	50
Grad de protectie		IP 21
Clasa de izolatie		H
Protectie termo-magnetica		Da
<b>Motor</b>		
Model motor		<b>ROBIN – SUBARU EX 27 DH</b>
Clasa motor		<b>industrial</b>
Tip motor		Benzina, 1 cilindru, 4 timpi
Motor cu protectie la lipsa ulei	<i>In standard</i>	<i>Da</i>
Putere	<i>CP</i>	9
Capacitate cilindrica	<i>cm<sup>3</sup></i>	265
Turatie nominala	<i>rpm</i>	3000
Rezervor incorporat	<i>litri</i>	6.1
Sitem de pornire	<i>Starter</i>	Manual / Electric
Consum min-max (functie de incarcare)	<i>litri/h</i>	0.8 – 1.5
Greutate	<i>Kg</i>	73
Nivel de zgomot la 7 m	<i>dB (A)</i>	75
<b>Dotari standard:</b>		
Cadru metalic	<i>Da</i>	
Roti de transport	<i>Da – 2 roti</i>	
Amortizoare antivibratii	<i>Da – 6 buc</i>	
Amortizor antiderapaj (pe sol)	<i>Da – 1 buc</i>	
Acumulator 12 V VARTA	<i>Da</i>	
4 amortizoare antivibratii pentru prevenirea distrugerii elementilor de Pb ai bateriei	<i>Da – 4 buc</i>	
Priza 230 V – 16 A	<i>Da – 1 buc</i>	
Priza 400 V – 16 A	<i>Da – 1 buc</i>	
Protectie termica la alternator	<i>Da</i>	
Senzor lipsa ulei	<i>Da</i>	
Siguranta automata	<i>Da</i>	

**Garantie:**

- 24 luni de la punere in functiune
- Postgarantie si piese de schimb 10 ani de la livrarea si punerea in functiune.

**Documente:**

- echipamentul va fi însoțit de factura fiscala, aviz de insotire a marfii, documentație completă în limba română, certificate ISO 9001, ISO 14001, declaratie de conformitate, certificat de garantie.