


**FISA TEHNICA GRUP ELECTROGENERATOR TRIFAZAT  
MODEL: TRS 6600**

<b>GRUP ELECTROGEN TRIFAZAT</b>		<b>MODEL: TRS 6600 Marca BENZA</b>
<b>Generator</b>		
Tip alternator		SINCRO - Italia
Putere generator	<i>KVA (~3 ph)</i>	6.6
Putere generator	<i>KVA (~1 ph)</i>	3.8
Tensiune	<i>V</i>	400 / 230
Amperaj maxim	<i>A</i>	9.5 (~3 ph) / 16.5 (~1 ph)
Frecvență	<i>Hz</i>	50
Grad de protecție		IP 21
Clasa de izolație		H
<b>Motor</b>		
Model motor		<b>ROBIN – SUBARU EH 41 DHS</b>
Clasa motor		<b>industrial</b>
Tip motor		Benzina, 1 cilindru, 4 timpi
Motor cu protecție la lipsa ulei	<i>In standard</i>	<i>Da</i>
Putere	<i>CP</i>	13.5
Capacitate cilindrică	<i>cm<sup>3</sup></i>	404
Turatie nominală / maximă	<i>rpm</i>	3000
Rezervor combustibil incorporat	<i>litri</i>	7
Sistem de pornire		Manual /Electric
Consum min-max (funcție de încărcare)	<i>litri/h</i>	1.0 – 1.8
Greutate	<i>Kg</i>	103
Nivel de zgomot la 7 m	<i>dB (A)</i>	83
<b>Dotari standard:</b>		
Cadru metalic	<i>Da</i>	
Roti de transport	<i>Da – 2 roti</i>	
Amortizoare antivibrații	<i>Da – 6 buc</i>	
Amortizor antiderapaj (pe sol)	<i>Da – 1 buc</i>	
Acumulator 12 V VARTA	<i>Da</i>	
Amortizoare antivibrații pentru prevenirea distrugerii elementelor de Pb ai bateriei;	<i>Da – 4 buc</i>	
Priza 230 V	<i>Da – 1 buc</i>	
Priza 400 V	<i>Da – 1 buc</i>	
Protecție termică la alternator	<i>Da</i>	
Senzor lipsa ulei	<i>Da</i>	
Siguranta automata	<i>Da</i>	

**Garantie:**

- 24 luni de la punere in functiune
- Postgarantie si piese de schimb 10 ani de la livrarea si punerea in functiune.

**Documente:**

- echipamentul va fi însoțit de factura fiscală, aviz de însoțire a marfii, documentație completă în limba română, certificate ISO 9001, ISO 14001, declarație de conformitate, certificat de garanție.